

**ЗОНА 1/21**



**Ручной считыватель**

**Легкое считывание даже в труднодоступных местах**

**Оптимизированный логистический процесс за счет несложной обработки**

**IS-MP.1**

Handheld Reader - это портативный считыватель для несложного и эффективного считывания меток RFID / NFC с различными комбинациями частотного диапазона, особенно в труднодоступных местах. Информацию метки RFID / NFC можно прочитать непосредственно на OLED-дисплее, передать через Bluetooth® или прочитать и использованием порта USB. Благодаря простоте использования IS-MP.1 поддерживает оптимизацию процессов в области технического обслуживания, инвентаризации, систем контроля и логистических процессов.

› Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2021 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | 1020MD02REV03\_RU\_10.2021



< IS-MP.1 >

# i.safe MOBILE



Одобрено ATEX: EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Одобрено IECEx: EX-30HA 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>Память</b>	Память на 1000 показаний
<b>Частоты</b>	LF: 125 to 135 кГц HF: 13,56 МГц, UHF: 868 МГц
<b>Размеры</b>	Размер: 190 x 30 x 35 мм   вес: 140 г
<b>Экран</b>	OLED-экрану
<b>Аккумулятор</b>	1000 мАч   up to 2000 Чтения
<b>Соединения</b>	RFID Bluetooth® 4.0 LE Near Field Communication
<b>Тип защиты</b>	IP64   Рабочий диапазон от -20 °C до +60 °

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Часы реального времени



Приложения доступны для ANDROID OS и WIN O



Сообщение о вибрации



Расстояние для чтения от 1 до 3 см

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

IS-MP.1 Ручной считыватель, Кабель i.safe PROTECTOR 1.0 Micro USB, Адаптер питания универсальный, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.