DISPOSITIVOS ADICIONAIS ZONA 1/21

IS-HDHS1x.1
IS-PTTBxA.1

ACESSÓRIOS APROVADOS

Acessórios aprovados para: IS380.x, IS440.x, IS540.x, IS940.x, IS941.x, IS945.x

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.

GERAL	FAIXA DE PESCOÇO IS-HDHS1B.1	FIXAÇÃO DO CAPACETE IS-HDHS1C.1*
PESO	454 g (incl. cabo)	455 g (incl. cabo)
COR	cinza escuro	
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20 °C a 55 °C	
REDUÇÃO DE RUÍDO (SNR)	27 dBA	
CABO	Cabo espiralado com plugue Nexus	

MICROFONE	
SENSIBILIDADE	-44.0 ± 3.0 (1kHz)
IMPEDÂNCIA	4400 Ω
MODO DE OPERAÇÃO	Eletreto
DIREÇÃO	Bi-direcional
FAIXA DE FREQUÊNCIA	100 Hz a 6 kHz
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA	100 dB
SUPRESSÃO DE RUÍDO	Sim

ALTO-FALANTE	
SENSIBILIDADE	108 dB ± 2 dB (1mW)
IMPEDÂNCIA	4400 Ω ± 15 % (1kHz)
MODO DE OPERAÇÃO	Dinâmico
FAIXA DE FREQUÊNCIA	40 Hz a 14,4 kHz

*Adaptadores de capacete disponíveis (devem ser pedidos separadamente):
Adaptador de capacete parafusado com fixação por parafuso para capacetes sem fenda, por exemplo: ROEMER Modell N | Schuberth BOP-74 | Schubert BEN-74
Adaptador de capacete com ranhura de 30 mm com encaixe para capacetes com ranhura de 30 mm, por exemplo: Peltor: G22C | MSA: V-Gard | Uvex: BOSS, Uvex Super BOSS, Uvex Thermoboss | LAS: LP 2002, LP 2006 | ROEMER: Profi Expo, Profi Nomaz | VOSS: Inap Master 6, Inap 64, Inap 88, Inap Star 4-6, Inap Master 4, Inap City | 3M: Protector Tuffmaster HC
Adaptador de capacete de 16 mm com fenda dupla com acessório de encaixe para capacetes com ranhura dupla de 16 mm, por exemplo: Baumeister: 80/BER80

GERAL	PTT BUTTON IS-PTTB1A.1 für Geräte mit 16-poliger ISM-Schnittstelle z.B. IS540.x, IS94x.x	PTT BUTTON IS-PTTB2A.1 für Geräte mit 8-poliger ISM-Schnittstelle z.B. IS440.x	PTT BUTTON IS-PTTB3A.1 für Geräte mit 13-poliger ISM-Schnittstelle z.B. IS380.x
PESO		174 g	
COR		Cor preta	
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO		-20 °C a 55 °C	
DIÂMETRO PTT-SWITCH		40 mm	
TESTE DE DURAÇÃO DO PTT-SWITCH		> 1.500.000 ciclos	
FORÇA DE ACIONAMENTO		2,5 N	
PTT-SWITCH		fluorescente	
CONEXÃO	Soquete Nexus <-> plugue ISM de 16 pinos	Soquete Nexus <-> plugue ISM de 8 pinos	Soquete Nexus <-> plugue ISM de 13 pinos

i.safe MOBILE

Todas as marcas registradas e direitos autorais são propriedades de seus respectivos proprietários. © 2026 por i.safe MOBILE GmbH | Todos os direitos reservados. | Erros de impressão, erros e modificações excetuados.
X186MD01REV05_PT_07.2026